



MODELO MEGAHOME MW SERIES

Configuração:

Gabinete	Gabinete Mini Torre com Led indicador de estado(ligado/desligado) e led indicador de acesso ao disco
Fonte Alimentação	Fonte de alimentação compatível com equipamento proposto voltagem de 127/240V - 50/60hz Chaveada Manualmente.
Placa Mãe	Fabricação Megaware Chip Intel G31T -M7 (1.0)
Processador	E7500 L2 3MB 2,93Ghz 1066Mhz
Memória	2GB DDR2 800Mhz
Disco Rígido	HD 250GB SATA II
Teclado	Teclado ABNT II, todos os caracteres da Língua Portuguesa , teclas para Windows
Mouse	Mouse Optico com scroll 800Dpi
Driver Optico	Unidade de Leitura e Gravação de CD e DVD com Interface Sata
Sistema Operacional	Windows Vista Business Com Dow Grade para XP
Acessórios	Cabos, Manuais e Drivers necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.

CARACTERÍSTICAS DA PLACA MÃE MEGAWARE

PROCESSADORES SUPOSTADOS:	Intel® Core 2 Quad/Core 2 Duo / Pentium Dual-core (E21xx series) / Celeron 4xx processors
SOCKET:	LGA775
CHIPSET:	Intel® G31 & ICH7
FSB (FRONT SIDE BUS):	1333 / 1066 MHz
SLOT PLACA GRÁFICA :	1 X PCI-E X16 @16
PLACA GRÁFICA :	Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 3100
MEMÓRIA SUPOSTADA :	DDR2 667/800 MHz, não-ECC, sem-buffer -
N.º DE SLOTS MEMÓRIA :	2 x 240-pin DIMM
CAPACIDADE DE MEMÓRIA:	Máxima 4 GB

SLOTS EXPANSÃO:	1 x PCI Express x16 1 x PCI Express x1 1 x PCI
PORTAS I/O PAINEL TRASEIRO:	1 x PS/2 Teclado 1 x PS/2 Mouse 1 x VGA 1 x Porta para REDE (RJ45) 4 x USB 2.0 3 Conectores de áudio E/S
CONECTORES I/O INTERNOS:	1 x Conector para fonte de alimentação de 24-pinos ATX 1x Conector para fonte de alimentação de 4-pinos ATX 12V 1 x Conector IDE 2 x Conectores Serial ATA 1 x Conector USB 2.0 suporta 2 USB portas adicionais USB 1 x Conector SPK 1 x Conector LPT 1 x Conector COM 1 x Conector CPU_FAN 1 x Jumpers Clear CMOS 1 x Entrada de audio Frontal
REDE / LAN :	Atheros AR8112 10/100 LAN
AUDIO:	VIA® VT1708B 6-channel HD Audio
ARMAZENAMENTO / RAID:	Ponte Sul: - 1 x UltraDMA 100/66/33 - 4 x Serial ATA 3Gb/s
USB:	6 x portas USB2.0 (2 portas no centro na placa, 4 portas no painel traseiro)
BIOS:	AMI BIOS with 4Mb SPI Flash ROM
COMPATIBILIDADE	Equipamento compatível com Windows Vista, XP Pro (Microsoft) e Linux
GERENCIAMENTO:	Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Obs Equipamento com Windows Vista Business com direito a UP Grade para Windows 7 Gratis.	
Este documento é de propriedade da Megaware Industrial e sua utilização externa, cópia, reprodução integral e/ou parcial necessita de autorização por escrito.	